

supplement 부록



🥏 supplement

1. 오더 스크린 설정	3
1-1 POPs 설정	 4
1-2 페이저 설정	 5
1-3 오더스크린 사용하기	 8
1-4 전체주문내역보기	 14
1-5 설정	 16
1-6 페이지기능	 17
1-7 상태별로 조회하기	 17
2. 무선 주문기 연동	20
2-1 설치	 21
2-2 설정	 21

POS**BANK**®

■■오더스크린 메뉴얼

POS**BANK**®

1.오더스크린 설정

1-1	POPs	설정
-----	------	----

영업설정 기티	영업설정		저장					
) 영업마감	01	주방메모 전달기능 사용 옵션	미구현 (공백 옵션)					
) 주문설정	02	주방 메모 출력 방식	가로 훌럭	C				
반품설정	03	환율 환산 기능	미구현 (개발 협의중)	N				
) 계산설정	04	근무자 교대 방법	사용자 교대 금액 입력					
기타영업설정	05	실시간 주문내역 전송 며부	미구현 (개발 혐의중)	N				
	06	듀얼 모니터 사용시 영문 표시	미구현 (개발 혐의중)	N				
	07	사원 카드 사용방법	사용 안함	•				
	08	기타결제화면 확장사용	사용안함	N				
	09	전체취소/반품시 사유 입력 기능	사용안함	N				
판매방식설정	10	오더 스크린 사용여부	사용함	Ye				
4		도운말 표시		لہ 7				

오더스크린을 사용하기에 앞서 POPs의 설정창에서 설정을 해야 합니다.

4

설정 > 영업설정 > 기타영업설정 에서 오더 스크린 사용여부에서 사용함으로 설정을 합니다.

VISA 신용설정	Ξ.	출력설정	(19) 영업설정	2	회원설정	Ö	장치설정	3	프로그램설정
영업설정 기태	야영업설정							저장	• •
😡 영업마감	11	오더스크린	주문시 최초상태	조리대기(3	5리대기->조리시	작->조리완	료->호출)		2
									~
😡 반품설정									
④ 계산설정									
기타영업설정	-								
한 판매방식설정									
ा प्रानस्य		도움말 표시	I						

설정 > 영업설정 > 기타영업설정 에서 다음 페이지 ▶ 를 선택합니다

오더스크린 주문시 최초상태를 클릭하여 오더스크린의 최초 상태를 선택할 수 있 습니다.

🌪 설정 도움창		×
오더스크린 주문시 최초	상태	
조리대기(조리대기>조리시작>조리 완료>호출)	선택 취소	
1 조리대기(조리대기→조리시작→조리완료→호 2 조리완료(조리완료)	(合)	

조리대기 선택시 조리대기 -> 조리시작 -> 조리완료 -> 호출 순으로 오더스크린 에서 각각의 상태에 따라 다음 상태 변 경 합니다.

5

_	
0	장고
9	
0	- <u></u>

조리완료 선택시 조리대기, 조리시작의 상태를 건너뛰고 바로 완료 상태로 오 더스크린에서는 다음 상태인 호출만 해 주면 됩니다. (주로 음식의 준비가 바로 바로 일어나는 커피전문점등에서 사용 하기 편리합니다.)

1-2 페이저 설정

장치설정 장비	비설정		저장	< ▶				
) 프린터Port 설정	01	CDP 장치 선택	사용안함	C				
장비설정	02	CDP Port 선택	(포트없음)	C				
	03	Dual Display 설정	사용안함	•				
04 공용프린티 05 CID 장비 모 06 CID 장비 모		공용프린터사용 하기위한 폴더	C:₩업체디비					
		CID 장비 PORT 실정	D 장비 PORT 설정 사용안함					
		CID 장비 모델 선택	IPORT	C				
	07	무선주문기 사용 여부	사용안함	N				
	08	페이저 장비 사용여부	COM5	R				
	09	PET 포인트카드 사용여부	사용안함	لرح				
판매방식설정	10	페이저 장비 모델 선택	2.21역-LTK2000MC.199	Č (

오더스크린과 페이저를 함께 사용하는 매장에서는 POPs 설정창에서 페이저 사 용에 대한 설정을 합니다.



🔷 설성 도움창			2		×
페이저 장비 사용여부					
COM5	선택	취소		•	
0 사용안함					
1 COW1					
2 COM2					
3 COM3					
4 CON4					
5 CON5					
6 CON6					
7 CON7					
8 CON8					

페이저 사용시 해당 장비에 대한 컴포트 를 선택합니다.



(내컴퓨터 > 속성 > 하드웨어 > 장치 관리자에 사용중인 컴포트와 똑같이 설 정합니다.)

장치설정 정	방비설정			저장	< >				
프린터Port 설정	01	CDP 장치 선택	사용안함		C				
장비설정	02	CDP Port 선택	(포트없음)		C				
	03	Dual Display 설정	사용안함						
	04	공용프린터사용 하기위한 폴더	С:₩업체디비						
	05	CID 장비 PORT 설정	사용안함						
	06	CID 장비 모델 선택	IPORT		C				
	07	무선주문기 사용 며부	사용안함						
	08	페이저 장비 사용며부	COM5	COM5					
	09	PET 포인트카드 사용여부	사용안함						
판매방식설정	10	페이저 장비 모델 선택	2.21역-LTK2000MC.199						
*		도움말 표시							

페이저 컴포트를 설정 한 후 사용하는 페이저의 모델을 선택합니다.



🚗 설정 도움창		×
페이저 장비 모델 선택		
1.NTT-시스콜.199 선택 취소		
1 NTT-JJ-23		
2 리텍-LTK2000MC		
	_	

현재 지원하고 있는 페이저에는 시스콜 과 리텍 제품이 있습니다. 해당 매장에서 사용하는 제품으로 선택합니다.

7

🌏 설정 도움참	x
페이저 장비 모델 선	택
2.리톅-LTK2000MC.199	선택 취소 🔺 🔻
1 NTT-시스콜 2 리텍-LTK2000MC	당자리

리텍 제품의 경우 리텍에서 부여하는 ID 가 있습니다. 그 아이디를 입력해주시면 됩니다.



씨스콜의 경우 대기번호를 4자리까지 지원하지만 리텍의 경우 대기번호를 3자리까지 지원합니다.



-	2 120		0820	-	-112/2 O		0 120		
비설정								저장	• •
11	POPs와 오 POS 사용	더스크린 세	I로 다른	사용안함					-
									6
_									
	도움말 표시								
	I실정	11 POP-91 오 11 POS 사망	11 POPe와 오디스크린 A	11 POPe와 오더스크린 세로 다른	독학사업 역학사상업 비설정 11 POP+와? 오디스크린 세로 다른 사용안함	11 POPs와 오디스크린 세로 다른 사용안함	11 POP+와 오디스크린 세로 다른 사용안함	에 가지 않는 것이 있다. 이 가지 않는 것이 없다. 이 없 이 없다. 이 없다.	[실정] 전신상정 전 최일상정 전세상정 전세상정 전세상정 지경 [실정] 11 POPS와 오디스크린 서로 다른 사용안함 11 POS 사용 ···································

POPs와 오더스크린을 서로 같은 POS에서 사용하는 경우 **설정 > 장 치설정 > 장비설정** 에서 사용함으로 변경합니다.



오더스크린 사용여부와 페이저 장비 사 용여부에 사용함으로 되어있을 때만 설 정할 수 있습니다.

1-3 오더스크린 사용하기

주문/계신	t 💀	RSION	_	● 작업일시 : 2	2012-04-10 11:2	3 🕚	사용자 : NiceGu	y	3
Table No. 순면	22 매 뉴	수 랑	민원수 0명 가 격	퓨젼메뉴	사이드메뉴	음료메뉴	사이드즐러스	스테이크메뉴	식자제
1 ^{자스민)} 2 커피	th 11	:23 1	3,000	테스트1	세트상품	주류	아주류	召为	• •
3 우유	11	:23 I	3,000	로스트소시지 ㄱ	자스민차	ЯП	무유	볶음밥	아이스티
				1,000,000 우우족(미국산)	3,000 우잡 목(미국산)	3,000 우LA칼빈(미국	3,000 우도가(J)(미국	2,500 우사골(미국산)	3,000 우갈비(미국산)
				0	0	산) 0	산) 0	0	0
				우앞다리(미국 산)	우설깃(미국산)	우설도(미국산)	우우툰(미국산)	우목심(미국산)	우사태(미국산)
		주문집계		0 우삼치삼(미국 사)	0 우양지(미국산)	0 우차돌빛미(미 물차)	0 우안창살(미국 사)	0 우토시삵(미국	0 우도가닜(호주
주문금액 서 비 스	9,000 0	청구금액	9,000	0	0	0	0	0	0
할인금액 볼 사 료	0	선 결 제	0	우 사 골(호주산)	우잡특(호주산)	우우족(호주산)	우꼬리(호주산)	우곱창(호주산)	• •
지정취소	गरत≄ यमत∞ २७४४ + - 💽								
고원번호 의 원 왕		0,					배달 사	비스 할 인	
회 원 등 급 전여포인트 단일포인트			enno ⁴ 복합결제	CFIRD 카드길체	·····································	(조희 영수중	58 1	! 8	주문하기
당일포인트			복합결제	카드걸제	현금결제 수표	·조희 영수중	2.8		주문하기

[POPs에서 주문]

POPs에서 주문을 하면 페이저를 사 용하는 경우 충전기에 충전중인 페이 저에 한 해 대기번호가 등록됩니다.

경과: 16분 22	1	
자스민차	1	전체주문내역
커피	1	
우유	1	설정
		1/1
소리내지 초		
		신제 소리내기
		조리시작 조리와로
		추가주문 추가주문
-		당기
		64

[최초상태 조리대기로 설정한 경우] 오더스크린 화면에서는 주문내역이 나타나게 됩니다.





조리 대기로 최초 상태 설정이 되어 있 는 경우 조리 대기의 주문정보 창은 노 란색입니다.

다음 상태 변경을 위해 <u>조리시작</u>을 눌러 줘야 합니다.



경과시간 옆에 있는 22는 테이블 번호 를 뜻합니다. (후불인 경우만 해당되며 선불제를 사용하는 경우에는 나타나지 않습니다.) 1은 대기번호를 나타내며 페이저에 심 어진 번호와 동일합니다.

9

경과: 31분	22	1
자스민차		1
≯ॼ		1
우유		1
조리시작	조리완료	조리취소
)	

[조리시작을 누른 경우]

조리대기에서 조리시작 을 누르면 상태 는 조리시작으로 변경되며 주문정보 창 은 파란색으로 변경됩니다.

<u>)</u> 참:	a
조리시작	상태에서

조리시작 상태에서는 조리완료와 조리 취소로 상태 변경을 할 수 있으며 상황 에 맞게 버튼을 누르면 됩니다.

공과: 16분 22 1 자스민차 1 커피 1 우유 1 오리대기 조리시작

[조리 취소를 누른 경우]

 조리시작
 에서
 조리취소
 를 누른 경우

 상태는
 다시
 조리대기
 상태로 돌아가게

 됩니다.

주문 자체를 취소하고 싶을 때는 POPs에 서 주문내역을 전체취소 혹은 반품처리 합니다.

💿 참고

POPs에서 전체취소 한 경우 오더스크 린에선 내역이 사라집니다. 반품을 한 경우에는 반품 상태로 뜨게됩니다.



[조리 완료 누른 경우]

조리시작에서 조리완료 를 누른 경우 상태는 조리 완료로 변경되고 주문정보 창은 연두색으로 변경됩니다.

조리완료 상태에서는 페이저 호출이 가 능하며 호출 을 누르면 해당 대기 번호의 페이저가 호출됩니다.

손님이 메뉴를 가져간 경우 送 버튼을 눌러 종결시키면 해당 주문정보창이 오더스크린에서 사라집니다. 페이저를 사 용하지 않은 매장인 경우 조리완료에서 🔀 을 누르면 됩니다.



[추가주문이 있는 경우]

후불인 경우 추가 주문이 있을 때 오더 스크린에서 상태가 추가주문으로 변경됩 니다. 주문 정보창은 빨간색이 되고 추가 주문 된 메뉴는 분홍색으로 표시됩니다. 그 이후 상태 변경은 조리 대기 상태와 같이 조리 시작부터 시작됩니다. 11



[반품이 있는 경우]

POPs에서 반품 한 경우 해당 내역에 서 상태는 반품으로 변경됩니다. 주문정보창이 반품으로 변경되면 어 느 상태에서 반품이 들어갔는지 상태 가 표기됩니다. 반품에서 확인 을 누르면 오더스크린에서 주문정보 창이 사라 집니다.

경과: 1분 2 8 💥	경과: 1분 3 9 💥	경과: 0분 4 10 🔀	
와인(Carlo Rossi, White 1	탄산(코카콜라) 1	찰떡파이 1	전체주문내역
와인(Carlo Rossi,Red) 1	탄산음료(콜라라이트) 1	샤롯데초콜릿 1	
	탄산음료(마운틴듀) 1		설정
			1/1
조리완료	조리왕료 호출	조리완료 호출	
			전체 조리대기
			조리시작 조리완료
			추가주문 추가주문
			닫기

[최초상태 조리완료로 한 경우]

최초상태를 조리 완료로 설정 한 경 우 오더스크린에는 조리완료 상태로 뜹니다. 페이저 호출 을 눌러 사용하시면 됩니다.



[페이저 사용 안하는 경우]

페이저 사용을 안하는 매장의 경우 조리 완료 상태에서 호출 버튼이 뜨 지 않습니다. 응 눌러 주문정보 창을 닫으면 됩니다.



[합석한 경우]

POPs에서 합석한 경우 주문정보 창에 어느 테이블에서 어떤 테이블로 합석했 는지 조회가 됩니다. 13



[이동한 경우]

POPs에서 이동한 경우 주문정보 창에 어느 테이블에서 어떤 테이블로 이동했 는지 조회됩니다.

1.4 전체주문내역보기.



전체 주문 내역을 보려면 내역을 클릭하 면 됩니다.

201	2-04-10			Help	반품			제호출	닫 기
전:	4 🚺	통입대기 ·	조리시작	조리완료		52 P	OS취소		
상태	대기번호	: 주문시간	영수증변호	Ē	금액			주문내역	
조리대	7 13	10 00:00:00			20,000	I 짬짜장			
조리대	71 12	10 00:00:00			9,000	자스민차, 아이	스티, 커피		
조리시	작 11	10 00:00:00			28,000	치킨브레스트	스테이크, 연	!어 스테이크	
종결	10	10 00:00:00			8,400	철떡파이, 샤키	e데 초콜릿		
종결	9	10 00:00:00			5,400	· 탄산(코카콜리), 탄산음료	(콜라라이트), 탄산음료(미	운틴듀)
조리완	E 8	10 00:00:00			30,000	와인(Carlo Ri	ossi, White)	, 와인(Carlo Rossi,Red)	
종결	6	10 00:00:00			5,000	에니타임(레동), 제로캔디	, 드림카카오, 칙촉통밀	
No		메뉴명	수량	단가	할인	금액	구분	비고	
1 I	!구마깡		1	420	0	420			
2 경	심양파깡		1	420	0	420			
3 6	[파이]		1	1,250	0	1,250			
4 5	:상버성		1	420	U	420			

[전체 주문 내역 화면 기능] 당일에 해당하는 전체 주문 내역이 조회되며, 주문 상태별로 조회 가능 합니다.

오더스크린에서 닫기 버튼을 눌러 주 문정보창이 사라진 경우 다시 오더스크린에 표출을 원할 때는 재호출 을 누르면 됩니다.

단, 재호출은 상태가 종결로 된 것만 가능합니다. (닫기 버튼을 눌렀을 때 상태가 종결로 됨)

2012-	04-10			Help 반품		재호출	닫 기
전체	조	ව ය. ව	조리시작 조리	의완료 종	결 POS취소		
상태	대기번호	주문시간	명수증변호	금액		주문내역	4
추가주문	14	10 00:00:00	0003-1	2,510 농심양파깡, 고구마깡, 오징어짱, 립파이		이어짱, 립파이	
조리대기	13	10 00:00:00		20,000	짬짜장		
조리대기	12	10 00:00:00		9,000	자스민차, 아이스티, 커피		

POPs에서 반품이 있는 경우 해당 내 역은 분홍색으로 표시 됩니다. 어느 상태까지 진행되었는지는 그대로 조 회됩니다.

1.5 설정.

김과:4분 23	2 💥	경과: 4분	24	3	경과: 4분	14	4	
치킨브레스트스테	미크	1 과일쥬스	(오렌지)	1	자스민차		1	71112 01101
연어 스테이크	1	1 과일쥬스	(딸기)	1	≯ॼ		1	전세우군네역
		과일쥬스	(키위)	1	과일쥬스	(오렌지)	1	
					과일쥬스((딸기)	2	
					과일쥬스((키위)	1	
	_							1/1
조리완료	호출	조리시작	조리완료	조리취소	조리대기		조리시작	
경과: 2분 28		경과: 2분	29	6				
쫨짜장	:	2 제로캔디		1				
		애니타임	(레몬)	1				전체 조리대기
		드림카키	오	1				
		칙촉동말		1			_	조리시작 조리상태
							_	수가주문 수가주문
	_						_	₽ 71
	조리시작	추가주문		조리시작				<u>24</u>



오더스크린 사용 시 설정이 필요한 경우 사용하면 됩니다.

페이저 장비 사용 여부는 POPs에서 설정한 내역을 가져와 오더스크린에 서도 사용할 수 있기 때문에 POPs에 서 설정한 경우 오더스크린에서는 설 정하지 않아도 됩니다.



1. 조회 정렬 순서는 오더스크린에 조회 되 는 순서에 대한 설정으로 기본적으로 먼저 주문한 주문 순서대로 오더스크린에 조회됩 니다. 신규 주문이 앞에 나오길 원한다면 최 신 주문순 정렬로 설정을 바꾸면 됩니다.

2. 오더스크린에서 조리 시작 버튼을 눌 렀을 때 조리자가 누구인지 선택할 수 있습 니다

3. 종결버튼을 눌렀을 때 호출과 종결 기능 이 한번에 이뤄지는 기능입니다. 설정에 체 크를 한 경우 호출버튼을 누르지 않고 종결 버튼만으로도 호출이 되고 바로 종결상태로 변경되어 주문정보창이 오더스크린에서 사 라집니다.

4. POPs 기초 > 메뉴관리 에서 주문서 출력 을 미출력으로 한 경우 오더스크린에서 그 내역에 대한 조회 여부 설정입니다.

주방 주문서 출력과 상관없이 모든 주문 내역을 볼 때에는 전체 메뉴 조회를 선택하 고, 주방 주문서 미출력인 내용은 제외하고 보고싶다면 주방프린터 미출력 메뉴 제외하 고 조회를 선택하면 됩니다.

1.6 페이지기능

과일슈스(오덴시)	1	자스민차	1	저체조모내면
과일쥬스(딸기)	1	커피	1	
과일쥬스(키위)	1	과일쥬스(오렌지)	1	
		과일쥬스(딸기)	2	23
		과일쥬스(키위)	1	
				1/1
조리시작 조리완료	조리취소	조리대기	조리시작	
경과: 2분 29	6			
제로캔디	1			
애니타임(레몬)	1			전체 조리대기
드림카카오	- 1			
칙촉동밀	1	-		조리지작 조리왔도
				추가주문 추가주문
추가주문	조리시작			받기
	과일쥬스(딸기) 과일쥬스(키위) 조리시작 조리한로	과일 쥬스(딸기) 1 과일 쥬스(키위) 1 	과일 쥬스(97) 1 커피 과일 쥬스(키위) 1 과일 쥬스(201) 과일 쥬스(키위) 1 과일 쥬스(201) 과일 쥬스(키위) ····································	과일 쥬스(97) 1 과일 쥬스(기위) 1 조리사작 조리사작 조리사각 조리사작 초리대기 조리사작 조리사각 조리사작 주기수문 조리사작

주문 내역이 많은 경우 버튼을 눌러 다 음페이지와 이전 페이지를 볼 수 있습니 다.

주방 프린터 미출력 메뉴는 조회 안되게 하고 싶은 경우 주방 프린터 미출력 메 뉴 제외하고 조회를 선택하면 됩니다.

1.7 상태별로 조회하기

경과: 77분 3 🔀	경과: 77분 2 4 🔀	書班: 77是 3 5	
1 짜장면 1	1 삼선짜장면 1	1 기스면 1	AWADING
2 짬뽕 1	2 삼선짬뽕 1	2 사천탕면 1	
	3 삼선우동 1	3 쇠고기버섯탕면 1	
	4 삼선울면 1		213
			1/2
조리안료 호출	조리완료 호출	조리시작 조리취소 조리완료	
경과: 77분 🔼 🔽 6	경과: 76분 🔄 🔽 7	경과: 57분 8 6	
1 철판해물짜장면(2인) 1	1 삼선볶음밥 1	1 오품냉채 1	도 조리대기
2 철판해물짬뽕 1	2 계상볶음밥 1	2 오향장육 1	도 조리시작 도 조리와로
3 군만두 1	3 혜물소스볶음밥 1	3 양장피 1	추가주문
4 물만두 1	4 마파두부밥 1	4 전가복 1	
5 소주 1	5 잡채밥 1	5 해상전복 1	
6 청하 1	6 유산슬밥 1		
7 맥주 1	7 짜장 곱배기 1		
추가주문 조리시작	조리시작 조리취소 조리완료	조리태기 조리시작	모기

[전체 조회]

모든 상태에 대해서 오더스크린에 조회 되며 체크 박스에서 아무것도 선택하지 않았을 경우 전체 조회됩니다. ____

경과: 60분 6	8	경과: 60분	9	경과: 49분 8	10	Θ
1 오품냉채	1	1 탕수육(소)	1	1 삼선짜장면	1	저배즈미내에
2 오향장육	1	2 사천탕수육	1	삼선짬뽕 [핵물많이]		2442414
3 양장피	1	3 찹쌀탕수육	1	2 [국물많이] [맵개] [양은 곱배기]		
4 전가복	1	4 광동식탕수육	1	toe damin		실정
5 해삼전복	1	5 고추잡채	1			
		6 깐풍기	1			
	_	7 라조기	1			1/1
조리대기	조리시작	조리대기	조리시작	조리대기	조리시작	
경과: 34분 9	11					
1 삼선볶음밥	1					~ 조리대기
2 게상볶음밥	1					조리시작
3 잡채밥	1					F 추가주문
반풍상태 (조리(1))	확인					문지

[조리대기 상태만 조회]

오더스크린에 조리대기 상태만 보기를 원할 경우 조리 대기에 체크를 하면 됩니다.



반품인 경우에는 반품이 되기 전 상태 를 가지고 있기 때문에 조회 될 수 있 습니다.

1 기소면 1 삼천북양법 1 2 사건당면 2 개산북양법 1 3 최고기비섯당면 3 해당소스북양법 1 4 대파두부법 1 5 건체법 6 유산순법 7 재장 감배기 7 조리처로 조리처로 고리처로 조리처로 고리처로 조리처로 고리처로 조리처로 고리처로 조리처로 고리처로 조리처로 고리처로 조리처로 조리처로 조리처로 조리처로 조리처로 조리처로 조리처로 조리처로 조리처로 조리처로 조리처로 지 지하고 지 지하고 조리처로 조리처로 조리처로 조리처로 조리처로 조리처로 조리처로 조리처로 지 지하고 지 지 지 지	경과: 157분 3 5	중과: 156분 A T 7	
2 사천명면 1 2 개설복용법 1 3 하글소스탁용법 1 3 하글소스탁용법 1 4 미파두부법 1 5 건체법 1 5 건체법 6 유산술법 1 1 7 재장 건데기 1 1 1 조리사적 조리차 조리차 조리차 조리차 조리차 조리차 조리차 조리차 조리차 도 조리차 조리차 조리차 조리차 도 조리차 조리차 조리하 조리차 도 조리차 조리차 조리차 조리차 도 도 지하 조리차 조리차 도 도 지하 조리차 조리차 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 <	1 기스면 1	1 삼선볶음밥 1	저체즈므내여
3 최고기비섯명면 1 3 해로소스투양법 1 4 대파두부법 1 5 전체법 1 5 전체법 1 6 유산순법 1 7 재정 경매기 1 1 1 조리사적 조리학 조리학 조리학 조리학 조리학 조리학 조리학 조리학 조리학 조리학 조리학 조리학 조리학 조리학 도	2 사천탕면 1	2 게상볶음밥 1	
4 마파두부밥 1 5 전채밥 1 6 유산솔밥 1 7 재장 김배기 1 조리시석 조리숙소 조리시착 조리숙소 조리사 조리숙소 조리사 조리숙소 도 조리사 조리사 조리숙소 조리사 조리숙소 조리사 조리숙소 조리 가 지 가 가 귀 조리 가 지 가 가 귀 도 도 도 </td <td>3 쇠고기버섯탕면 1</td> <td>3 헤물소스볶음밥 1</td> <td></td>	3 쇠고기버섯탕면 1	3 헤물소스볶음밥 1	
5 전체반 1 6 유산솔방 1 7 재장 겸비기 1 조리사석 조리암 조리 양료 조리암 조리 양료 조리암 도 도		4 마파두부밥 1	19.9
6 유산술밥 1 7 재경 김배기 1 조리사착 조리학 조리학 도 조리학 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도 도		5 잡채밥 1	
ア 孤谷 君嶋기 1 エコペム エコペム エコペム エコペム エコペム エコペム エコペム エコペム		6 유산슬밥 1	
조리사석 조리원로 조리사석 조리원로 조리원로 ····································		7 짜장 곱배기 1	1/1
다.	조리시작 조리취소 조리완료	조리시작 조리취소 조리완료	
도 주리대기 조직원료 추가주문 2기			
전 조건시작 조리환료 추가주문 문기			드 조리대기
소리완료 추가주문			로 조리시작
			조리완료
			주가주문
27			
27			
27			
			닫기

[조리시작 상태만 조회]

모든 상태에 대해서 오더스크린에 조회 되며 체크 박스에서 아무것도 선택하지 않았을 경우 전체 조회됩니다.



[조리완료 상태만 조회]

오더스크린에 조리완료 상태만 보기를 원할 경우 조리완료에 체크를 하면 됩니 다.

경과: 166분 🔼 🚽 6		Θ
1 철판해물짜장면(2인) 1		저체즈모내여
2 철판해물짬뽕 1		
3 군만두 1		A121
4 불만두 1		-2-3
5 소주 1	 	
6 청하 1	 	
7 맥주 1		1/1
추가주문 조리시작		
		□ 조리대기
		🗖 조리시작
		· 조리완료
	5	
		~
		닫기

[추가주문 상태만 조회]

오더스크린에 추가주문 상태만 보기를 원할 경우 추가주문에 체크를 하면 됩니다.



■■무선 주문기 연동

POS**BANK**®

2. POPs 무선 주문기 연동

2-1 설치



1. 제공되는 **POPsHnadySetup.exe** 파일을 실행합니다.

2. License Agreement 확인 후, Next를 클릭합니다.

3. 설치 완료 후, c:₩tsk₩setup.exe 파일 을 실행하여, 필요 파일들을 설치합니다.

2-2 설정

	7 은 옵션관리의 포		
통신상태 >		<pand 和容=""> Tead NID</pand>	くprt/handy STATUS > AP1 ① 0 小용 Printer2 从客 [7]
(PAUNET)-	rlans_TXT	toCMD (1)	1 2 3 4 5 6 7 8 3 interval-> 0 4
to Handy-> from handy-> rom Zhandy->	x,AP_OK.01.3,2,2,0,ver2, index=01>3	setNID(2)	Handy 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 12 13 14 15 16 2
		toESC (3)	zPORT(7) opened. AP POS
			×
ext132x_AP_C 82-,x,AP_OK,01	0K.01.3.2.2.0.ver2. .3.2.2.0.ver2.		(비누와 용선 >] 비뉴배치 및 무선포트 설정 (1)
< 프린터 출력시	1월 > > c prt.timer > p_timer run s_timer run	Setup_TEST	2 menu_send_to_AP (2)

[<u>무선 주문기 설정 화면</u>]

[메뉴 설정]

- 프로그램 실행 후, 시스템 트레이에 나 타나는 **"EMenuLinker"**를 마우스 오른쪽 클릭하면, 설정 메뉴 확인 가능합니다.

- 무선 주문기 설정 선택하여, 무선 주문 기에서 사용할 메뉴 등록합니다.

- 1 클릭하여 나타나는 화면의 1. Menu_list 읽기 실행 합니다.

- 화면에서 2. 핸드패드작성 클릭하여, 무 선 주문기의 메뉴 위치 설정 후 저장 합 니다.

- 무선 주문기 설정 화면에서, 2 menu_send_to_AP 클릭하여, AP에 설정한 메뉴 데이터 전송합니다.

- 무선 주문기에서 **"999"**누른 후, 신규 버튼을 눌러 설정화면 진입 합니다.

- 2.메뉴 관리 > 1.메뉴받기 선택하면, AP 로 보낸, 설정한 메뉴 데이터가 무선 주 문기로 전송됩니다.

배뉴판 페이지 1>-				and other a	- < 메뉴리스트를 클릭했을때 지정되는 글자의 속성 > 서번포트 및
건강1호(프리미	건강2호(메밀차	건강3호(선식체	게살죽	게샬치즈죽	
긴귀함이	<u>남지</u> 긴치조	노트장	다충반신체	다운반조	○ 메뉴미를순으로 ○ CODE순으 10000274, 0F채치즈죽
	CONTRACTOR INCOME.				10002100, 오징어초무침 10000770, 육개장중
달력 쿠폰할인	동지팥죽	들꺠미역죽	롯데마트 쿠폰할	마음카드	10002467, 이벤트 1,00 10002252, 자색고구마타락죽 10000285, 자주
맛있는갭치3kg	맛있는김치5kg	무릎담요	미음	비섯굴즉	10000273, 전복죽 10001790, 정성 10001790, 정성
별미1호(황태채	별미2호(대하세	별미3호(홀리브	별미4호(올리브	불낙작	10001717, 정성2호(생송편 10001718, 정성2호(영양찰
사랑1호(견과세	사랑2호(견과세	사랑3호(젓갈세	삼계죽	새우족	10000272, 전신속국 10000271, 참치 야채죽 10001739, 카레해물죽
송이족	쇠고기미역축	쇠고기배섯족	쇠고기장조림	수삼도개니족	10002430, 특산물1호(상수 10002431, 특산물2호(상추 10002432, 특산물3호(한려
스크러치 둘째미	스크래치 전복축	스크래치 할인	스크래치 해물죽	아기-단호박바나	10000269, 특진독국 10000270, 해물죽 10001740, 호밀빵옥수수죽
마기-시금치고구	아기-전복미역죽	아기-치즈야채족	아기-한우야채족	야채죽	10001708, 와국1오(한우명 10001709, 화목2호(한우휻 10001875, 화목3호(한우알
					(메뉴배치방법 > (메뉴배치방법 > List의 메뉴 클릭->선택 메뉴로->메뉴페이지를 클릭 !

[<u>무선 주문기 설정 화면</u>]

le Layour						Settings
이름 : 1 테이블 번호 : 1	이름 : 2 테이블 번호 : 2	이름 : 3 테이블 번호 : 3	이름 : 4 테이블 번호 : 4	이름 : 5 테이블 번호 : 5	이름 : 6 테이블 번호 : 6	데이클 그들 [11] 월 11] 선택한 테이블 명
이름 : 7 테이블	이름 : 8 테이블	이름 : 9 테이블	이름 : 10 테 …	이름 : 11 테…	이름 : 12 테…	무선 주문기 테이블 번
번호 : 7	번호 : 8	번호 : 9	번호 : 10	번호 : 11	번호 : 12	
이름 : 13 테…	이름 : 14 테…	이름 : 15 테 …	이름 : 16 테 …	이름 : 17 테…	이름 : 18 테 …	
번호 : 13	번호 : 14	번호 : 15	번호 : 16	번호 : 17	번호 : 18	
이름 : 19 테 …	이름 : 20 테…	이름 : 21 테…	이름 : 22 테…	이름 : 23 테…	이름 : 24 테…	
번호 : 19	번호 : 20	번호 : 21	번호 : 22	번호 : 23	번호 : 24	
이름 : 25 테…	이름 : 26 테…	이름 : 27 테…	이름 : 28 테…	이름 : 29 테…	이름 : 30 테…	
번호 : 25	번호 : 26	번호 : 27	번호 : 28	번호 : 29	번호 : 30	
이름 : 31 테…	이름 : 32 테…	이름 : 33 테…	이름 : 34 테…	이름 : 35 테…	이름 : 36 데…	
번호 : 31	번호 : 32	번호 : 33	번호 : 34	번호 : 35	번호 : 36	

[<u>테이블 매칭 설정 화면</u>]

[테이블 설정] 시스템 트레이에 나타나는 "EMenuLinker"를 우클릭하여 나타나는 메뉴 중, 테이블 매칭 설정을 선택합니다.

POPs에서 사용하는 테이블 위치와 동일 한 UI가 나타나며, "번호"란에 나타나는 번호가 실제 무선주문기에서 사용하는 테이블 번호로, 테이블 선택 후, 무선 주 문기에서 사용할 번호 입력 후 저장합니 다.

EmployeeSetting	
사 원 명 : (SV)이정우 사원번호 : 2	~
사 원 명 : 관리자 사원번호 : 1	
사 원 명 : 이명수(HM) 사원번호 : 5	
사 원 명 : 조인형(SM) 사원번호 : 3	
사 원 명 : 한찬웅(HM) 사원번호 : 4	
Settings	
선택한 사원명	
무선 주문기 사원 번호	
	저장

[<u>사원 매칭 설정 화면</u>]

[사원설정]

- 시스템 트레이에 나타나는 "EMenuList"를 마우스 오른쪽 클릭하여, 나타나는 메뉴 중, 사원 매칭 설정을 선 택합니다.

- POPs에서 사용중인 사원 목록이 나타 나며, "사원번호"란에 나타나는 번호가 실 제 무선주문기에서 사용하는 사원 번호 로, 사원 목록 선택 후, 무선주문기에서 사용할 번호 입력 후 저장합니다.

- 무선 주문기에 사원 번호를 입력하기 위해서는 무선주문기에서 "**999**"입력 후, 신규 버튼 눌러, 설정 화면 진입합니다.

- 3. 핸디 셋팅 선택 후, 3. staffed(1) 선택 하여, 사원 매칭 설정 화면에서 입력한 번호 중, 사용할 사원 번호 입력합니다.

